



NETGEAR

Everybody's connecting.



FS116 10/100 MBit/s Fast Ethernet Switch

Die 100er Serie der Fast Ethernet Switches ermöglicht die 10/100 MBit/s Switching Technologie auch für kleine Netze und Privatanwender zu günstigen Preisen.

Im Gegensatz zu einem Hub stellen diese Switches dedizierte 100 MBit/s Bandbreite zur Verfügung. Somit kann mit höchster Performance auf angebundene Server, PCs oder Arbeitsgruppen zugegriffen werden.

Die hohe Bandbreite ermöglicht Benutzern, über das Netzwerk genauso schnell auf datenintensive Multimedia-Informationen zuzugreifen, wie das von einer lokalen Festplatte möglich wäre.

Leistungsmerkmale

- 16 10/100 MBit/s Ports
- Integrierte Autosensing-Funktion pro Port
- Auto-Uplink
- Halb- und Vollduplex Betrieb
- Kompaktes Metallgehäuse
- Plug & Play Installation
- Netzwerk-Ports mit integrierten LEDs
- Deutschsprachige kosten- und gebührenfreie Support-Hotline
- 5 Jahre Garantie (externes Netzteil 2 Jahre)

Netzwerkanschlüsse

- 16 10/100-MBit/s Autosensing UTP Ports
- Alle Ports verfügen über Auto-Uplink (Auto MDI-X)

Unterstützte Standards

- IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802 x Flow Control
- Kompatibel mit allen gängigen Netzwerkbetriebssystemen, einschließlich Windows®, NetWare und Unix.

Forwarding Mode

- Store-and-Forward

Status LEDs

- Power
- Kollision, RX/TX, 10/00 MBit/s, Verbindung und Vollduplex pro Port

Stromverbrauch

- 16,5 W

Netzteilspannung

- 12V DC

Elektromagnetische Emission

- CE-Kennzeichnung, kommerziell
- FCC Part 15 Class A
- EN55 022 (CISPR 22), Class A
- VCCI Class A
- C-Tick

Zertifikat

- CE-Kennzeichnung, kommerziell, UL, CSA, TÜV, T-Mark

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



NETGEAR™

Everybody's connecting.

Maße

- Breite: 235 mm
- Höhe: 27 mm
- Tiefe: 103 mm

Gewicht

- 0,9 kg

Betriebsumgebung

- Temperatur: 0°C bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: max. 80%, nicht kondensierend

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.